



Đèn LED Panel tròn 90/7W

Model: PT05 90/7W

Công suất:	7W
Điện áp:	220V/50Hz
Màu ánh sáng:	3000/4000/6500K
Quang thông:	450/500/500 lm
Kích thước (ØxH):	(104x10)mm
ØK lỗ khoét trần:	90mm
Màu viền:	Viền vàng/Viên bạc

- Sử dụng tấm dẫn sáng PMMA không biến màu theo thời gian.
- Chip LED Hàn Quốc chất lượng cao, tuổi thọ và hiệu suất sáng cao, tiết kiệm điện.
- Đèn siêu mỏng, siêu nhẹ, phù hợp với mọi hệ trần, dễ dàng lắp đặt, thay thế.
- Vành đèn sơn nano cho màu sắc tương đồng với hệ trần, kết hợp viền bạc/vàng phù hợp với nội thất/sở thích người sử dụng.
- Độ trả màu cao, ánh sáng trung thực.
- Không phát ra tia tử ngoại (UV), an toàn khi sử dụng.
- Không chứa thủy ngân (Hg), thân thiện với môi trường.

Ưu điểm

Thông số kỹ thuật

Tài liệu

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



CHIẾU SÁNG NHÀ Ở

Ánh sáng được coi là chất liệu trang hoàng cho tổ ấm. Một hệ thống chiếu sáng chất lượng không những tạo không gian ấm cúng, thoải mái mà còn tôn lên vẻ đẹp nội thất của ngôi nhà.

CHIẾU SÁNG VĂN PHÒNG CÔNG SỞ

Ánh sáng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm việc. Hệ thống chiếu sáng chất lượng sẽ tăng cường khả năng tập trung, nâng cao hiệu quả làm việc và tốt cho sức khỏe của nhân viên.



CHIẾU SÁNG THƯƠNG MẠI

Với các trung tâm thương mại, cửa hàng, siêu thị, việc có một hệ thống chiếu sáng chất lượng, chỉ số hoàn màu cao, kiểu dáng đèn phù hợp cùng style thiết đẹp sẽ giúp thu hút nhiều khách hàng hơn.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM



Tấm dẫn sáng

Tấm dẫn sáng của đèn làm bằng nhựa PMMA dẻo, bền, có tính truyền dẫn ánh sáng cao lên đến 92% và đảm bảo không ố vàng sau ít nhất 2 năm sử dụng.



Độ dày đèn

Độ dày 10 mm, thích thực mọi loại xương trần thạch cao, người dùng không còn phải lăn tăn khi chọn mua sản phẩm sử dụng.



Nguồn

Nguồn rời, giảm độ dày của đèn, dễ dàng thi công lắp đặt.



Kích thước

Đa dạng về kích thước và công suất cho khách hàng lựa chọn.

CẤU TẠO SẢN PHẨM



Tấm dẫn sáng PMMA

Vành đèn

Nguồn đèn

Bộ tản nhiệt

Tai treo


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1



Khoét lỗ trần thạch cao vừa kích thước đèn.

2



Kết nối nguồn đèn với nguồn điện.

3



Đẩy tai treo hướng lên trên theo chiều thẳng đứng để đưa đèn vào lỗ trần đã khoét.

4



Điều chỉnh vị trí đèn, đảm bảo lắp chắc chắn.